



Översikt:

Vanderbilts WSMK-brandvarnare blandar stil och säkerhet på ett sömlöst sätt vilket resulterar i en ledande produkt. Brandvarnaren kompletterar säkerhetsdetektering och garanterar säkerheten för personerna i byggnad. Enheterna är lätta att montera, lätt att koppla ihop och lätt att konfigurera vilket leder till att installationstiden minimeras. Denna enhet använder dessutom förbättrad RF-teknik med svagström som ger överlägsen kommunikation och garanterar lång batteritid.

Ledande brandskydd:

- ✓ Autonom eller systembaserad drift
- ✓ CPR - EN14604



Överlägsen RF och batteriets prestanda:



Lång batteritid

Tack vare högpresterande litiumbatterier och APS-teknik (automatiskt energisparläge) har WSMK-detektorerna en batteritid på 10 år.



Lång RF-räckvidd

500 m räckvidd i öppet utrymme innebär att en enda panelmottagare kan täcka de flesta installationer.

Snabb installation och konfiguration:



Lätt att montera

WSMK kan monteras och skrivas in på några minuter. Tre skruvar fixerar, tryckknapp för att registrera och vrida för att passa in monteringsfäste. När testknappen aktiveras, aktiveras också interna sirenen och tillhörande SPC-centralapparat.



Lätt att reparera

Smart parkopplingsmekanism som möjliggör att enheten kan parkoppla med SPC-panelmottagare på bara några sekunder.

Huvudfunktionerna omfattar:

- ✓ Manuell parkopplingsknapp
- ✓ Lokal, visuell och hörbar bekräftelse på parning



Lätt att konfigurera

WSMK-enheten är helt konfigurerbar med fast programvara på distans.

Konfigurerbara funktioner inkluderar:


- ✓ Övervakningstid
- ✓ LED-beteende









WSMK

Trådlöst brandvarnare

Överföring:

	Frekvensband	868-869 MHz
---	--------------	-------------

Batteri/energi:





	Spänningsmatning	WSMK: 2 x 1,5 v litiumbatterier, (typ: Energizer L91)
	Batteriets livslängd	≥ 10 år
	Räckvidd på öppen plats	Upp till 500 m på öppna ytor
	Nuvarande drag	Standby ~18 µA Larm 200 m A
	Sändningseffekt	~ 13 dBm
	APS automatiskt energisparläge	Ja

Inbrottsdetekteringsegenskaper:

	Detektionsmetod	Fotoelektrisk kammare för rökdetektering
	Övervakningstid	7 min som standard (programmerbar mellan en till 30 min)
	Händelseöverföring	Larm, sabotage, håll vid liv, batteristatus
	Ljudsignalanordningar	85 dB @ 3 m



Monteringspecifikationer:

	Driftstemperatur	-10 °C till +55 °C
	Storlek	125 x 125 x 38 mm
	Vikt (inkl. batteri)	235 g
	LED-indikeringslampor	Tvåfärgad LED-indikeringslamps för övervakning och parkoppling

Orderinformation:

Typ	Art. nr	Beteckning
WSMK	V54538-F113-A100	Trådlöst brandvarnare

